

Инфракрасный приемник

Creator CR-IR3002A-8

Инфракрасный приемник CR-IR3002A-8 использует самые современные электронные технологии и специализированные чипы для обеспечения оптимальной производительности и продления срока службы батареи. Он оснащен функциями выбора каналов, регулировки громкости, управления выключателем питания, индикации заряда батареи и индикации сигнала. Если приемник не получает сигнал в течение 5 минут или наушники были отключены, то он автоматически отключается.

Также доступна другая модель продукта с 16 каналами.



Технические характеристики

Модель	CR-IR3002A-8	CR-IR3002A-16
---------------	--------------	---------------

Источник питания	Встроенная литиевая батарея, 3.7В/750 мА
Частота приема	2-6 МГц
Полный коэффициент гармонических искажений	<1%
Частотные характеристики	20Гц-10кГц (стандартно) 20Гц-20кГц (звук высокой четкости)
Максимальное отношение сигнал/шум	> 80 дБ
Максимальная потребляемая мощность	80 мВт
Размеры	60×176×30 мм
Вес (включая батарею)	250 г
Вес (без батареи)	225 г